

Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku:

BRAVSON.SK
VELKOOBCHOD | FARMÁRSKE POTREBY

ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE A POPIS ZARIADENIA

Zvukový odpudzovač vtákov VIANO OP2

Všeobecné informácie

Prehrávaním zvukov dravých vtákov zariadenie odrádza vtáky z oblasti pôsobenia. Aktivácia prehrávania zvuku je spustená radarovým senzorom alebo po uplynutí nastaveného časového intervalu. Zariadenie môže byť súčasne spustené radarovým senzorom a vydávať zvuky vo vopred nastavených intervaloch.

Prevádzka radarového senzora pohybu

Radarový senzor funguje na základe vysielania a príjmu elektromagnetických vln. V závislosti od konfigurácie môžu tieto senzory detekovať všetky pohybujúce sa objekty bez ohľadu na smer pohybu pohybujúcich sa objektov, napr. osôb alebo zvierat, ktoré vstúpia do oblasti detekcie. Dosah detekcie radarového senzora je až 12 m.



Montáž

Zariadenie musí byť nainštalované na stabilnom, rovnom povrchu, napríklad na stene.

Dbajte na to, aby ste pri montáži na stenu a pri vŕtaní nepoškodili elektrické, plynové alebo vodovodné potrubie! Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života!

Dbajte na to, aby bol plašič vtákov správne namontovaný a bezpečne upevnený, aby v prípade pádu nedošlo k zraneniu osôb.

Výrobok sa smie montovať a používať iba vtedy, ak je zvieratám umožnený únik. Preto by sa nikdy nemal používať v blízkosti kliebok, stajní alebo v bytoch.

Výrobok má dostatočnú odolnosť proti vlhkosti a dažďu. Nemal by však byť vystavený silným prúdom vody.

Pri výbere miesta pre montáž zvážte miesto, ktoré je chránené pred chuligánmi a zloďmi.

Pokiaľ má byť prístroj inštalovaný napríklad na záhrade, treba pamätať aj na susedov. Zvoľte vhodnú polohu zariadenia, ktorá ich nebude rušiť. Nemierte zariadenie na miesta, kde sa budú pohybovať ľudia alebo autá.

Do úvahy treba vziať aj vplyv habituácie zo strany zvierat. Umiestnenie plašiča vtákov by sa preto malo zmeniť.

Pre dlhodobé správne fungovanie sa odporúča, aby bol odpudzovač vtákov v zime (alebo dlhší čas nepoužívania) uložený v suchej a teplej miestnosti. Prístroj by potom mal byť vypnutý (vypínač POWER v polohe "0").

Zariadenie umiestnite do tesnej blízkosti chráneného priestoru.

Na dosiahnutie maximálneho dosahu radarového detektora približne 12 m, by mal byť odpudzovač vtákov namontovaný vo výške približne 1,5 m - 2,5 m.

Obsluha

I. Spodná časť zariadenia obsahuje:

a) Dve kolieska:

- Prvá bez digitálnej stupnice - slúži na nastavenie hlasitosti od min. do max.

- Druhý s číslicami od 0 do 9 - slúži na voľbu časového intervalu pre automatické vydávanie zvukov.

b) Dve tlačidlá:

- Tlačidlo POWER slúži na zapnutie/vypnutie prístroja.

- Tlačidlo RADAR slúži na zapnutie/vypnutie radarového senzora.

c) Indikátor LED:

- Po zapnutí napájania a prepnutí tlačidla do polohy ON sa nepretržite rozsvieti LED dióda, ktorá signalizuje, že je jednotka správne napájaná.

!!! POZOR - po prepnutí tlačidla do polohy ON sa zariadenie aktivuje približne na 10 sekúnd. Počas tejto doby nefunguje detekcia pohybu.

II. Zariadenie má dva prevádzkové režimy:

REŽIM I - detekcia pohybu s možnosťou vydávania zvuku v stanovených intervaloch. Prepínač RADAR v polohe ON.

REŽIM II - iba zvuková emisia v stanovených intervaloch. Prepínač RADAR v polohe vypnuté.

REŽIM I.

Pri zapnutom radarovom senzore máme navyše možnosť vyludzovať zvuky v nastavených časových intervaloch (stupnica potenciometra od 0 do 9):

- 9 - 2 hodiny.

- 5 - 20 minút.

- 1 - 2 minúty.

- 8 - 1,5 hodiny.

- 4 - 10 minút.

- 0 - vypnuté.

- 7 - 1 hodina.

- 3 - 5 minút.

- 6 - 30 minút.

- 2 - 3 minúty.

Pokiaľ je gombík nastavený na 0 - časové intervaly sú vypnuté, funguje iba detekcia pohybu.

REŽIM II

Keď je radarový detektor vypnutý, prístroj pracuje iba v režime vydávania zvuku v stanovených intervaloch.

Údržba

Výrobok je bezúdržbový, nerozoberajte ho! Vonkajšiu stranu výrobku čistite iba mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. V žiadnom prípade nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo iné chemické rozpúšťadlá, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu krytu alebo k zníženiu funkčnosti zariadenia.

Špecifikácia

- Sieťový adaptér 230V s prevádzkovým napätím 12V
- Spotreba prúdu v prevádzkovom režime: 26 mA
- Maximálny dosah radarového senzora: 12 m
- Uhol pohľadu radarového senzora: 360° vertikálne a horizontálne
- Maximálny akustický tlak: až 120 dB
- Čas signálu približne: 38 sekúnd
- Stupeň krytia: IP54
- Rozmery: 225x160 mm
- Hmotnosť: 0,92 kg

Poznámky a bezpečnostné opatrenia

- Odpudzovač vtákov je možné použiť na odháňanie vtákov od záhrad, výsadiieb, ovocných stromov a pod.
- Iné ako vyššie uvedené použitie môže viesť k poškodeniu výrobku a navyše so sebou nesie riziká ako: skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom atď.

Bezpečnostné pravidlá

- V prípade poškodenia spôsobeného nedodržením tohto návodu na obsluhu záruka zaniká! Za nepriame škody nepreberáme žiadnu zodpovednosť!
- V prípade poškodenia majetku alebo tela spôsobeného nesprávnym používaním prístroja alebo nedodržením bezpečnostných pokynov výrobcu nepreberá žiadnu zodpovednosť. V takýchto prípadoch záruka zaniká.
- Úpravy alebo zmeny výrobku sú zakázané a majú za následok nielen zánik autorizácie (CE), ale aj záruky.
- Výrobok nesmie byť vystavený extrémnym teplotám, silným vibráciám alebo veľkému mechanickému zaťaženiu.
- Konštrukcia krytu plašiča vtákov je v súlade s triedou ochrany IP54.
- Poškodený prístroj nepoužívajte; poškodený prístroj musí byť zlikvidovaný.
- Tento výrobok nie je hračka a nemal by sa dostať do rúk detí.
- Nenechávajte obal bez dozoru. Plastové fólie a pod. sa môžu stať nebezpečnou hračkou pre deti, hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Ak si nie ste istí správnym použitím výrobku, bezpečnosťou alebo pokiaľ existujú otázky, na ktoré nemožno odpovedať v tomto návode, obráťte sa na naše oddelenie technickej podpory alebo na iného odborníka.

Informácie pre užívateľov olikvidáciu elektrických a elektronických zariadení (domácnosti)



Tento symbol navýrobku alebo sprievodnú dokumentáciu znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by nemali byť likvidované s domovým odpadom. Správny postup v prípade, že chcete elektrické a elektronické zariadenie zlikvidovať, likvidovať, znovu použiť alebo recyklovať komponenty, je založený na odovzdaní týchto výrobkov na určené zberné miesta. Správna likvidácia pomôže ušetriť cenné zdroje a zabrániť prípadným negatívnym dopadom na zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť v dôsledku nevhodného nakladania s odpadom. Podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste získate na miestnych úradoch. Nesprávna likvidácia odpadu bude mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch.

Pre firemných užívateľov v Európskej únii

Ak chcete vyradiť elektrické a elektronické zariadenia, obráťte sa na svojho predajcu alebo dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.



Výrobca: Viano s.c.
<http://www.viano.pl>